

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАСКАДИРОВАНИЯ МНОГОПОРОГОВЫХ ДЕКОДЕРОВ ДЛЯ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Золотарёв В.В.

e-mail: asdfvb@himky.ru.

Необходимость обеспечения высокой помехоустойчивости при небольшой сложности кодирования требует развития простых методов быстрого и эффективного декодирования корректирующих кодов. Предложены методы каскадирования на основе многопороговых декодеров (МПД) с простой реализацией, близкой по числу операций к простейшим мажоритарным декодерам.

Применение многопороговых декодеров (МПД) [1-3] позволяет обеспечить результаты обработки принятого кода, почти совпадающие с оптимальным декодированием (ОД). При этом сложность реализации МПД по объёму вычислений остаётся фактически близкой к линейной от длины кода, что соответствует самому простейшему из известных декодеру Месси [4]. Основным свойством МПД является сходимость к решению ОД при всех изменениях декодируемых символов. В связи с этим обеспечение эффективного использования МПД непосредственно связано с возможностью создания условий для максимально длительного процесса коррекции символов. Эта задача была решена путем построения для МПД специальных кодов с очень малым потенциальным уровнем группирования ошибок при мажоритарном декодировании.

Заметим, что действительно различных эффективных методов декодирования в реальных спутниковых каналах связи на самом деле весьма немного. Наиболее известны декодеры, реализующие алгоритм Виттерби (AB), классические каскадные схемы, например, с использованием AB и кодов Рида-Соломона (AB-PC) [5], а также различные новые способы каскадирования, начало развитию которых положили турбо коды (TK)[6]. При этом нельзя использовать слишком длинные коды для AB, поскольку при этом с ростом длины кода экспоненциально растет сложность декодера. Возможности каскадной схемы (AB-PC) также ограничены сложностью реализации обоих составляющих её кодов. Сложность реализации TK в значительной мере определяется сложностью тех оптимальных декодеров, которые обычно являются составной частью алгоритмов этого типа, например, AB для не очень длинного кода. Если сложность рассматривать как, в основном, число операций декодера, то для TK сложность соответствующего декодера AB нужно еще умножить на коэффициент порядка $10 \div 20$, что связано с вычислением в некоторых случаях достаточно сложных функций. Важным достоинством TK является возможность достижения на их базе весьма высоких характеристик декодирования. И наконец, как уже отмечалось выше, достаточно высокие характеристики достижимы на базе алгоритмов типа МПД, которые могут фактически оптимально декодировать специальные длинные коды при очень небольших вычислительных затратах.

На рис.1 представлены возможности перечисленных выше каскадных методов. По горизонтальной оси указана энергетическая эффективность кодирования - отношение энергии на информационный бит к спектральной плотности мощности шума E_b/N_0 , а по вертикали - вероятность ошибки декодирования на бит $P_b(e)$. Вертикальная линия **СМ** соответствует пропускной способности канала **C=1/2** при двоичной модуляции и мягком модеме с квантованием на 16 уровней, что практически совпадает со случаем непрерывного неквантованного приёма. График **турбо** - лучший результат для турбо кодов, полученный авторами метода [6], при весьма высокой сложности реализации (до 10 000 операций, здесь и далее - на бит данных) для кода длины $K=65$ тыс. битов и кодовой скорости **R=1/2**. График **AB-PC** соответствует возможностям каскадной схемы для AB с двоичным кодом длины $K=7$ и кодом PC длины 255 байт [7]. Далее указаны нижние оценки для возможностей двух кодов, названных плетёными (**ПЛЕТ-K1,2**) длины $K=10000$ и $K=1000$ соответственно в которых развиты идеи, близкие к турбо кодированию, позволяющие упростить декодирование [8].

Наконец, обратимся к возможностям МПД. Этот метод достаточно эффективен в своём базовом некаскадном варианте в гауссовском канале, обеспечивая при небольшой задержке и $R \approx 1/2$ оптимальное декодирование длинных кодов с вероятностью ошибки на бит $P_b(e) \sim 10^{-5}$ для уровня энергетики $E_b/N_0 \geq 3$ дБ. Простые и тем не менее очень эффективные каскадные схемы МПД с кодами контроля по чётности, практически не увеличивающими вообще сложность декодирования, представлены на рис.1 графиками **МПД-K1,2**. Число итераций выполнения обычных пороговых процедур суммирования проверок и их сравнения с порогом не больше $J=20$ в обоих случаях. Задержка в свёрточном варианте для первого кода не более 40 тыс. бит, а у второго - менее 5000. Величины задержки при необходимости могут быть уменьшены.

Наиболее существенным фактором при выборе предпочтительных декодеров для реальной аппаратуры связи является то, что при $E_b/N_0 \geq 3$ дБ всегда можно применять обычный МПД даже без каскадирования и осуществлять декодирование, практически совпадающее оптимальным, с помощью декодера, который почти совпадает с простейшим пороговым декодером (ПД) [4]. Число итераций декодирования в таком МПД, несколько раз только суммирующим взвешенные проверки и сравнивающим результат с порогом, обычно $J = 4 \div 8$, а схема этого простейшего декодера может быть сделана как однотактной, так и ещё более быстродействующей, что является решающим фактором для высокоскоростных каналов связи.

При $E_b/N_0 \leq 3$ и $R \approx 1/2$ в спутниковом канале сравнение сложности различных декодеров по числу операций показывает, что МПД во всех случаях применения каскадирования оказывается примерно на 2 порядка проще. При реализации однотактного суммирования на пороге нескольких небольших целых чисел, что только и требуется для МПД, разница по сложности со всеми другими известными алгоритмами декодирования превысит 3 десятичных порядка при сопоставимой эффективности по энергетике.

Хотя формальная сложность МПД оценивается сверху соотношением $M_1 = 2^*(J+2)*(d+1)$, где d – минимальное кодовое расстояние используемых в МПД кодов, оказывается, что при возможности ухудшения вероятности ошибки декодера всего вдвое, что обычно вполне допустимо, можно реализовать процесс декодирования так, чтобы число операций МПД оценивалось сверху как $M_2 = 4^*(d+3) + J*3$. Здесь учтены и операции при декодировании МПД в каскадной схеме. Таким образом, МПД вообще не увеличивает сложность с ростом J .

К настоящему времени создано несколько поколений аппаратуры декодирования на базе МПД и есть решения ведущих предприятий отрасли связи о перспективности работ в этом направлении и их поддержке.

Применение МПД в современной каналообразующей аппаратуре позволит существенно ускорить процесс снижения допустимых отношений сигнал/шум в дорогостоящих системах связи, что создаст более благоприятные условия для развития высокоскоростных информационных сетей.




Рис.1.

Литература

1. Золотарёв В.В. Использование помехоустойчивого кодирования в технике связи.- Электросвязь. 1990, №7, с.7-10.
 2. Золотарёв В.В. Реальный энергетический выигрыш кодирования для спутниковых каналов //В кн.: 4-я Международная Конференция "Спутниковая связь – ICSC-2000", Т.2, М.: МЦНТИ, 2000, с. 20-25.
 3. Самойленко С.И., Давыдов А.А., Золотарёв В.В., Третьякова Е.И. Вычислительные сети. – М.: Наука, 1981.
 4. Месси Дж. Пороговое декодирование.. – М.: Мир, 1966.
 5. Форни Д. Каскадные коды. – М.: Мир, 1970.
 6. Berrou C., Glavieux A., Thitimajshima P. Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding: Turbo-Codes //Proceeding of ICC'93, Geneva, Switzerland, pp. 1064-1070, May 1993.
 7. Кларк Дж., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1987.
 8. Freudenberger J., Bossert M., Shavgulidze S., Zyablov V. Woven codes with outer warp: variations, design and distance properties //Journal on Selected Areas in Communications issue on The Turbo Principle: From Theory to Practice, 2001.
-
- ♦—————

MULTITHRESHOLD DECODER'S CONCATENATION FOR SATELLITE COMMUNICATION CHANNELS

Zolotarev V.

e-mail: asdfvb@himky.ru.

The necessity of maintenance of a high noise immunity at small complexity of coding demands development of simple methods of fast and effective correcting code decoding. The concatenation methods are offered at the basis of multithreshold decoders (MTD) with simple implementation, close in number of operations to the elementary majority decoders.

Application of multithreshold decoders (MTD) [1-3] (literature is shown in Russian topic) allows to ensure decoding almost conterminous to optimum decoding (OD). The complexity of implementation as a calculation number corresponds to Massey's decoder [4]. The main property of MTD is the convergence to the solution OD, if decoder changes processing symbols. In this connection the maintenance of an effective utilization MTD is directly connected to a capability of long-lived process of correction of characters. This problem was solved by construction special codes with a very small potential level of grouping of errors at majority decoding.

There are no many really different effective methods of decoding. The relevant advantage of turbo codes is the rather high decoding characteristics. And the high enough characteristics are possible on the basis of algorithms MTD, which one can actually optimally decode special lengthy codes with very small computing costs.

At fig.1 the capabilities of the concatenated methods are shown as Eb/No versus Pb (e). The vertical **CM** corresponds to channel capacity C=1/2 for binary modulation and soft modem with 16 quantizing levels. The chart **turbo (мурбо)**- best outcome for turbo codes obtained by the authors of the method [6], with rather high complexity of implementation (up to 10 000 operations, hereinafter - per a data bit) for a code length K=65 thousands bits and code rate R=1/2. The chart **VA-RS (AB-PC)** corresponds to capabilities of VA with K=7 concatenated with code RS 255 bytes length [7]. The lower estimations for capabilities of two **wuven** codes (**ПЛЕТ-K1,2**) with length K=10000 and K=1000 [8]. At last, we shall address to capabilities MTD. This method is effective enough in the base non cascade version in Gaussian a channel, providing at small delay and R=1/2 optimum decoding of lengthy codes with probability of an error per bit Pb (e) $\sim 10^{-5}$ for a level of power engineering Eb/No ≥ 3 dB. Simple and nevertheless very effective MTD with code concatenating are submitted by the schedules **MTD-C1,2 (МПД-K1,2)**. Delay in convolution version for the maiden code no more than 40 thousand bit, and for second - less than 5000. The delay factors can be reduced.

The most essential factor by selection of preferential decoders for an actual apparatus is that at Eb/No ≥ 3 dB it is always possible to apply customary MTD to decoding practically optimally with the help of the decoder, which one almost coincides the elementary threshold decoder (TD) [4]. At Eb/No ≤ 3 and R $\approx 1/2$ in a satellite channel the matching of complexity of different decoders as number of operations, that MTD in all cases of application of cascading it appears approximately 100 times simpler. At implementation of summation is quick, the difference in complexity with all other known decoding algorithms will exceed 3 decimal order in equal conditions. The formal MTD complexity is $M_1=2 * (J+2) * (d+1)$, where d - the minimum code distance. They found better estimation $M_2=4*(d+3)+J*3$. Thus, complexity MTD in general with J growth almost does not increase. MTD is implemented in different ways. It have got official support too. time-sharings.